

AT-48(FRS) FM TRANSCEIVER



省電模式

發射限時

繁忙頻道鎖定

尾音消除功能

電池電量查詢

高容量鋰電池

低電壓警告功能

VOX聲控發射功能

50組CTCSS/116組DCS

喇叭具備異物鐵屑防侵入設計

可免拆卸電池組整機即可充電

ADI原廠售後服務, 產品保固一年,品質有保障.

● 一般規格

頻率範圍	467.5125~467.675MHz
頻道數量	14
頻道間隔	12.5KHz
額定電壓	7.4V(Li-ion)
電池	1300mAh(Li-ion)
工作周期 (5-5-90 Duty Cycle)	12Hours
頻率穩定度	±2.5ppm
溫度範圍	- 20°C ~ + 55°C
天線阻抗	50Ω
尺寸(HxWxD)	127x60x36mm
重量(含電池,天線)	220g

● 發射機

輸出功率	<1W
調制形式	FM(F3E)
音頻失真	≤5%
頻率穩定度	±2.5ppm

● 接收機

接收靈敏度	≤0.25μV(12dB SINAD)
鄰道選擇性	60dB
互調抗優性	60dB
音頻功率	500mW
音頻失真	≤5%

客服專線:0800-012800

<http://www.adicomm.com.tw>

