

adi
Communications 專業、研發、製造

通過ISO9001認證,品質保證
通過ISO14001認證,愛護地球

AP-46

HANDHELD FM TRANSCEIVER



- 1300mAh超大容量電池
- 51組CTCSS / 107組DCS
- 自動省電系統
- FM收音機(FM 88~108MHz)
- VOX聲控發射功能
- 掃描(收音機及頻道)
- 繁忙頻道鎖定
- 禁止發射鎖定
- 電量不足警告

客服專線:0800-012800

<http://www.adicomm.com.tw>



AP-46 HANDHELD FM TRANSCEIVER

一般規格

頻率範圍	UHF:467.5125~467.675MHz
頻道間隔	12.5KHz
調制形式	F3E
額定電壓	7.4V
溫度範圍	-10°C ~ +60°C
尺寸(HxWxD)	89×54×29mm
重量(含電池)	220g
接收靈敏度	≤0.2 μV
鄰道選擇性	60dB
互調抗擾性	60dB
音頻功率	≥400mW
待機電流	<60mA
音頻失真	≤5%
最大輻射功率	1W(FRS)
殘波輻射	<-65dB
發射電流	≤700mA
最大偏移量	±2.5KHz
音頻失真	≤5%
頻率穩定度	±2.5ppm

特點介紹

- NCC型式認證通過，認證號碼：CCAC09LP0640T8
- 防塵、防雨淋，通過IP 54。
- 人體工學設計，外型輕巧，功能完備，容易使用。
- 在吵雜惡劣環境下，通話清晰自然。
- 可即時顯示電池容量。
- 靜噪51組CTCSS/107組DCS。
- 高反差度之液晶顯示，清晰度佳。
- 具夜間照明功能，亮度穩定均勻，可使用間斷或持續夜視功能。
- 發射時間超過定時限制，停止發射併發出聲音警示。
- 具有防止電池消耗之省電裝置。
- 具自動切斷電源功能。
- 專業尾音消除功能。
- 語音反轉保密通話功能。

註：本機性能表所列除特別註明外，皆為一般性，如有任何更改，恕不另行通告。

