

adi

AF-68

雙頻 無線電對講機

**DUAL BAND
FM TRANSCEIVER**

4種鎖鍵方式

寬/窄頻選擇

自動省電系統

藍色冷光螢幕

語音處理功能

128組記憶頻道

VOX聲控發射功能

U/V頻段頻率任意設置

1200mAH超大容量電池

51組CTCSS與107組DCS



● 一般規格

頻率範圍	144~146MHz/430~432MHz
頻道數量	128
頻道間隔	12.5/25KHz
額定電壓	7.4V(Li-ion)
溫度範圍	-10°C ~ +60°C
天線阻抗	50Ω
尺寸(HxWxD)	89x53x29mm
重量(含電池)	220g

● 發射機

輸出功率	≤5W
調制形式	FM(F3E)
最大頻率偏差	5KHz
殘波幅射	≤-60dBc
音頻失真	≤5%
頻率穩定度	±2.5ppm

● 接收機

接收靈敏度(12dB SINAD)	≤0.25μV
待機電流	90mA
鄰道選擇性	≥60dB
互調抗擾性	≥60dB
音頻功率	≥400mW

客服專線:0800-012800

<http://www.adicomm.com.tw>