

adi

AQ-10

雙頻雙顯 無線電對講機

**DUAL BAND
FM TRANSCEIVER**



200 頻道

繁忙鎖定

FM 收音機

DTMF 功能

CTCSS/DCS

多種步進頻率

發射 1750 訊號

倒頻工作功能

2000mAh 鋰電池

VOX 聲控發射功能

限時發射

接收：發射訊號單獨設置

● 一般規格

頻率範圍	144~146MHz/430~440MHz
頻道數量	200
頻道間隔	2.5/6.25/10/12.5/20/25KHz
額定電壓	7.4V(Li-ion)
電池	2000mAh(Li-ion)
頻率穩定度	±2.5ppm
溫度範圍	-20°C ~ + 50°C
天線阻抗	50Ω
尺寸(HxWxD)	125x62x45mm
重量(含電池)	210g

● 發射機

輸出功率	<8W
調制形式	FM(F3E)
信噪比(寬/窄)	≤-45dB/≤-40dB
頻率穩定度	±5ppm

● 接收機

接收靈敏度(12dB SINAD)	≤0.25μV
鄰道選擇性(寬/窄)	≥65dB/≥60dB
互調抗擾性(寬/窄)	≥60dB/≥55dB
音頻功率	0.5W
音頻失真	≤10%

客服專線:0800-012800

<http://www.adicomm.com.tw>